

Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, anthracite

122-60050

4 year warranty

Enjoliveur avec 6 boutons-poussoirs libres de potentiel de 24 V. Vous pouvez ainsi facilement commander différents points lumineux dans 1 ou plusieurs pièces. Couleur de finition: anthracite.

Données techniques

Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, anthracite.

- Fonction: Les trois touches (1 par 2 boutons-poussoirs) sont enfoncées sur le bouton-poussoir libre de potentiel à 6 contacts et sont maintenues par les crochets de sécurité qui se trouvent sur le socle du bouton-poussoir libre de potentiel. Chaque touche est également pourvue à l'arrière de deux petites pattes qui appuient sur les petits boutons-poussoirs du socle lorsque la touche est enfoncée.
- Nombre de touches de commande: 6 touches de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué anthracite
- Porte-étiquette: La plaque ornementale est placée au milieu et se compose de deux parties: une pièce visible et une pièce de fixation.
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (HxI)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE



CE