Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 4 touches de commande

05-317

4 year warranty

Ce mini-émetteur dispose de 4 boutons de commande fonctionnels. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec tous les récepteurs Niko. Vous contrôlez le statut de commande via les LED. L'appareil convient très bien pour le secteur des soins de santé (fonction d'alarme, par exemple) ou dans les habitations. Vous recevez également la batterie avec l'émetteur.



Caractéristiques techniques:
- tension d'alimentation : via batterie 3 Vdc (fournie);
- portée : max. 30 mètres à l'intérieur, 100 mètres en espace ouvert;
- dimensions : 62 x 37 x 11 mm (LxlxP)
- bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
- maximum puissance: 0,60 dBm

Données techniques

Mini-émetteur avec technologie RF pour la commande sans fil des récepteurs RF Niko à la fréquence de 868,3 MHz. Quatre canaux. Chaque canal permet de commander un ou plusieurs récepteur(s) RF Niko. Dimensions: 62 x 37 x 11 mm. LED rouge : indication de fonctionnement et contrôle de la pile. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Type de modulation : FSK. Pile : 3V CR2032. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour l'appareillage radio, Niko SA déclare être conforme à la Directive 2014/53 / EU. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

CE