

# Niko-Dimmerschalter für das Hue-System

360-51001

4 Jahre  
Garantie

Mit diesem drahtlosen Dimmschalter ohne Batterie bedienen Sie mühelos all Ihre Philips Hue-Lampen. Legen Sie in der Philips Hue-App fest, was jede Taste tun muss (an- und ausschalten, dimmen, Stimmung erzeugen). Mechanismus inkl. Schlitz in der Wand oder das Verlegen von Kabeln sind nicht erforderlich. Der Dimmschalter kann in eine europäische Unterputzdose eingebaut, an eine Wand geschraubt (Schrauben nicht mitgeliefert) oder mit doppelseitigem Klebestreifen (mitgeliefert) auf eine ebene Fläche geklebt werden. Die Abdeckung und der Rahmen sind separat zu bestellen. Der Dimmschalter lässt sich mit jedem Niko Pure-, Niko Intense- und Niko Original-Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl kombinieren. Taste und Rahmen Philips Hue Bridge v2 nicht erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.



## Technische Daten

Niko-Dimmerschalter für das Hue-System.

- Stromversorgung: integrierter Kinetic Energy Harvester
- Modulation: Shift Keying (OQPSK)
- maximale HF-Leistung: 7 dBm / 5 mW
- Datenrate: 250 kbps
- Konfiguration: Philips Hue app
- Montagehöhe: 110 cm
- Maximale Reichweite (Innenbereich): bis 20 m
- Antenne: integrierte Antenne
- Kennzeichnung: CE
- Anzahl der Bedientaster: 4 Bedientaster

- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® Green Power
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Schutzart: IP20
- Art der Befestigung

Schraubbefestigung oder kleben

- Umgebungstemperatur: -25 – +65 °C
- Abmessungen (HxBxT): 83 x 83 x 15 mm
- Gewicht: 25 g
- Kennzeichnung: CE



[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

360-51001 - 07.06.2024