

Stromzange 120 A

550-00809

4 Jahre
Garantie

Zur Verwendung mit den Niko Home Control-Messmodulen 550-00801 und 550-00803.

Technische Daten

Stromzange 120 A

- zur Verwendung mit den Niko Home Control-Messmodulen 550-00801 und 550-00803
- erweitert den Messbereich des Messmoduls bis zu 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A pro Kanal
- bei der Programmierung den Typ der Stromzange angeben
- kann bis zu ± 100 Mal verriegelt/entriegelt werden
- Länge des Verbindungskabels an der Stromzange: 100 cm (kann verlängert oder gekürzt werden)
- maximale Kabelstärke für die Stromzange: $4 \times 10 \text{ mm}^2$ oder $12 \times 2,5 \text{ mm}^2$ oder $20 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Genauigkeit: IEC62053-21 Klasse 1 (R), Klasse 2 (L)
- Mindestisulationswiderstand: 100 M Ω (zwischen Kern- und Ausgangsklemmen)
- Gewicht: 75 g
- Umgebungstemperatur: -20 – 50°C
- Abmessungen: 55 x 29,5 x 31 mm (H x B x T)
- CE-Kennzeichnung
- Abmessungen (HxBxT): 323 mm
- Kennzeichnung: CE

