


# Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met led en tekstveld, piano black coated

200-40350

4 jaar  
garantie

Afwerkingsset voor een drukknop met vier potentiaalvrije bedieningsknoppen van 24 V om verschillende lichtpunten te bedienen in één of meerdere ruimtes. Elke bedieningsknop is uitgevoerd met een ledlamp en een label. Door middel van het ledlampje weet je snel of je de lichtbron geactiveerd hebt of niet. Op het labelvlak kan je gemakkelijk iconen aanbrengen voor de aanduiding van je lichtpunten. Afwerkingskleur: piano black coated.



## Technische gegevens

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V met led en tekstveld, piano black coated.

- Functie: De twee toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden boven- en onderaan op de 4-voudige potentiaalvrije drukknop gedruwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Op de achterzijde van de twee toetsen zijn er ook twee beentjes aanwezig die bij een druk op de toets op de drukknopjes van de sokkel drukken.
- Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
- Tekstveld: De centraalplaat is voorzien van een transparant tekstveld waar je eenvoudige korte aanduidingen of iconen kan aanbrengen.
- Lens: 4 lenzen
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

