

# Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, piano black coated

**200-69716**

**4** year warranty

Set de finition audio avec deux prises CINCH, piano black coated

## Données techniques

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, piano black coated.



- **Fonction:** L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion.
- **Matériau enjoliveur:** L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- **Couleur:** Bakelite®-look piano black coated (par approximation : RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- **Sécurité incendie**
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- **Connexion filaire**
  - chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables à tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm)
  - chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis.
- **Démontage:** Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.
- **Résistance aux chocs:** L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- **Dimensions (HxLxP):** 44.7 x 44.7 x 8.6 mm
- **Marquage:** CE

