

Zestaw wykończeniowy do 4-krotnego bezpotencjałowego przycisku 24 V, anthracite

122-40050

4 year
warranty

Płytkę centralną z 4 bezpotencjałowymi przyciskami 24 V. Dzięki temu można wygodnie sterować różnymi punktami oświetlenia w jednym lub większej liczbie pomieszczeń. Kolor wykończenia: anthracite.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do 4-krotnego bezpotencjałowego przycisku 24 V, anthracite.

- Funkcja: Dwa klawisze (1 na 2 przyciski) są zatraskiwane w czterokrotnym, bezpotencjałowym przycisku na dole i na górze i są utrzymywane na miejscu przez haczyki zatraskowe w podstawie przycisku bezpotencjałowego. Z tyłu dwóch klawiszy znajdują się dwie nóżki, które naciskają na przyciski podstawy, gdy klawisz jest naciskany.
- Niko_NumberOfControlButtons: 4 przyciski sterowania
- Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest emaliowana i wykonana ze sztywnego PC i ASA.
- Kolor: emaliowane na antracytowo
- Niko_TextField: Płytkę wykończeniową jest umieszczona pośrodku i składa się z dwóch części: części widocznej i części mocującej.
- Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy zdjąć płytkę centralną z mechanizmu.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Oznaczenia: CE

