

# Tasterschnittstelle

550-20000

4 Jahre  
Garantie

Die Tasterschnittstelle wandelt einen Schaltimpuls eines externen Tasters (z. B. Niko Hydro) in einen Niko Home Control-Bus-Befehl um. Die Schnittstelle hat vier Eingänge für den Anschluss von maximal vier potentialfreien mit Schließkontakt ausgeführten oder NPN-Eingängen. Der Ausgang ist mit Niko Home Control verbunden und kann auch mit dem nächsten Bedienelement verbunden werden.

## Technische Daten

Tasterschnittstelle

Die Tasterschnittstelle dient dem Anschluss von bis zu vier potenzialfreien, mit Schließkontakt ausgeführten Tastern und NPN-Transistorausgängen an die Heimautomatisierungs-Installation.

- Nur mit einem SELV-Kontakt (Sicherheitskleinspannung) verbinden
- Maximaler Abstand zum Taster: 2 m
- Ruhepotenzial: 8 V DC (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Ausschließlich für Außenanwendungen in Kombination mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse geeignet
- Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C
- Gewicht: 13 g
- Abmessungen (HxBxT): 41,5 x 27,9 x 5 mm
- Kennzeichnung: CE



## Anschlussplan

